

RAVEMEN

TR350

Zadné svetlo



Používateľská príručka

POZOR



Vo vnútri je lítium-polymérová/lítium-iónová batéria. Nevhadzujte svetlo do ohňa. Nabíjajte ho vhodným USB adaptérom a udržiavajte nabíjací port suchý a čistý. Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča.

Technické špecifikácie

LED	3x červené LED diódy
Batéria	Nabíjateľná lítium-iónová batéria s kapacitou 1600 mAh / 3,7 V
Rozmery	41 x 33 x 65 mm
Hmotnosť	77 g
Odolnosť voči nárazu	1 m
Odolnosť voči vode	IPX4 Anti-spray
Balenie obsahuje	Zadné svetlo x1, kábel USB C x1, chránič sedlovky x1, krátka gumička x1, dlhá gumička x1

Výkonnostné parametre

Úroveň jasů	Jas (lúmeny)	Doba svietenia (hodiny)
High	50	7.5
Mid	20	17
Low	10	39
Warning flashing	350	23
Rýchle blikanie	100	21
Pomalé blikanie	100	10

Poznámka: Vyššie uvedené údaje sú testované v laboratórnych podmienkach a môžu sa líšiť v závislosti od prostredia a podmienok používateľa; Svetlo sa prepne do ekologického režimu, keď je batéria takmer vybitá.

Stručný sprievodca

Štartovacie tlačidlo

Dlhým stlačením tlačidla po dobu 0,5 s ho zapnete/vypnete.

Jedným kliknutím môžete prepínať medzi úrovňami jasu.

Obvod pamäte režimu na zapamätanie poslednej použitej úrovne jasu pri opätovnom zapnutí.

Režim automatického zapnutia a vypnutia a detekcie brzdenia

Keď svetlo nesvieti, stlačte tlačidlo napájania a podržte ho, kým svetlo nezačne rýchlo blikať, potom tlačidlo uvoľnite, čím tento režim aktivujete/deaktivujete.

V tomto režime sa svetlo pri detekcii brzdenia prepne na 2 sekundy na výkon 150 lúmenov.

Svetlo sa po 2 minútach nečinnosti automaticky vypne a zapne sa vibráciou. Ak svetlo vypnete manuálne, funkcia automatického zapnutia sa deaktivuje, kým sa svetlo znova manuálne nezapne.

Reakcia brzdového senzora sa môže na rôznych cestách líšiť.

Automatická úspora energie a indikátor slabej batérie

Pri nízkej spotrebe energie sa svetlo prepne do ekologického režimu (5 lúmenov), aby sa šetrila energia. Funkcia detekcie brzdenia bude tiež deaktivovaná.

Nabite svetlo, keď bliká žlté kontrolné svetlo.

Nabíjanie cez USB C

Štandardný čas nabíjania: 4,5 h s maximálnym vstupným napätím: 5 V, DC / 400 mA.

(približné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od podmienok používateľa). Vstavaná ochrana proti prebitiu.

Indikátor nabíjania


Blikajúce žlté svetlo: nabíjanie

Nepretržité žlté svetlo: plne nabité.

Montáž svetla:

Pripevnite podložku sedlovky k zadnej strane zadného svetla a potom vyberte správnu gumičku pre sedlovku

Pred jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.



podložka sedlovky



krátka gumička



dlhá gumička

Pozornosť

Pred každou jazdou sa uistite, že je svetlo bezpečne namontované.

V prípade krádeže vonku uvoľnite svetlo z bicykla.

Pre udržanie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti lítium-polymérovej batérie sa odporúča:

1. Pred prvou jazdou skontrolujte batériu a nabite ju.
2. Zabráňte úplnému vybitiu, povoľte čiastočné vybitie a (zvyčajne) sa vyhnite prebíjaniu.
3. Svetlo uchováajte a skladujte pri izbovej teplote.
4. Pre dlhodobé skladovanie nabíjajte svetlo na 50 % každé 3 mesiace.

Upozornenie

Nepozerajte sa priamo do zapnutého svetla, inak môže spôsobiť časovú slepotu. Pre bezpečnosť ostatných nesviette svetlom (diaľkovým svetlom) priamo na protiídúce vozidlá a chodcov.

Uchováajte svetlo mimo dosahu detí. Deti by mali byť pri používaní svetla v sprievode dospelých.

Nerozoberajte ani neupravujte svetlo, inak to môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Nebezpečenstvo

Vo vnútri je lítium-polymérová batéria, nevhadzujte svetlo do ohňa, inak môže dôjsť k výbuchu!

Nabíjajte svetlo pomocou kvalifikovaného USB napájacieho adaptéra.

Použitie chybného USB napájacieho adaptéra môže spôsobiť únik energie alebo požiar a pod. Spoločnosť Ravemen nezodpovedá za žiadne takéto následky.

Záruka

S hrdosťou prehlasujeme a ručíme za to, že naše svetlá nebudú mať chyby materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa nákupu pri bežnom používaní. Na príslušenstvo a náhradné diely sa vzťahuje záruka 1 rok. Ak sa vyskytne chyba, na ktorú sa vzťahuje záruka, vráťte výrobok na miesto nákupu. Ak sa tak stane do 15 dní odo dňa nákupu, chybný výrobok vám bezplatne vymeníme za úplne nový. Po 15 dňoch odo dňa nákupu hradí náklady na manipuláciu a prepravu osoba, ktorá si vyžaduje servis. Po uplynutí 2-ročnej záručnej doby je k dispozícii aj obmedzená doživotná záruka a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.

Výnimky zo záruky:

1. Bez originálneho dokladu o kúpe alebo dokladu o kúpe.
2. Bežné opotrebovanie a bežné zhoršenie stavu batérie.
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba.

Informácie o výrobcovi

Spoločnosť	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozca	SportImport s.r.o.

